

REMOCON

RMC-611CH

х каналный пульт
поддерживает почти все

пульты в диапазоне 433,92 мГц

Копирование пультов с статичным кодом:

1)

Нажмите на пульте две кнопки
Удерживайте в течении 3 с секунд
Светодиод начнет медленно моргать



2)

Однократно нажмите на кнопку как на картинке
Светодиод будет моргать быстрее



Поднесите пульты ближе друг к другу, нажмите кнопку на пульте, которую собираетесь скопировать, на REMOCON RMC-611CH светодиод быстро заморгает, значит код скопирован, нажмите кнопку на REMOCON RMC-611CH, на которую вы хотите записать скопированный код, после этого светодиод будет моргать и когда код запишется светодиод продолжит медленно моргать, пульт находится в режиме программирования, можно скопировать на него еще статичные коды, если этого не требуется подождите когда пульт перестанет моргать, что будет означать, что он вышел из режима программирования.



Копирование пультов с динамичным кодом:

1)



Нажмите на пульте две кнопки
Удерживайте в течении 3 с секунд
Светодиод начнет медленно моргать

2) Поднесите пульты ближе друг к другу, нажмите кнопку на пульте, которую собираетесь скопировать, на REMOCON RMC-611CH светодиод быстро заморгает, значит код скопирован, нажмите кнопку на REMOCON RMC-611CH, на которую вы хотите записать скопированный код, после этого светодиод загорит ровным светом и продолжит медленно моргать, можете продолжить копировать, либо дождаться, когда пульт перестанет моргать. Все, пульт можно записать как оригинальный в автоматике.



3) В пульте REMOCON RMC-611CH есть функция интеллектуальной записи в автоматике дистанционно, только в тех случаях, когда данную функцию поддерживает автоматика (Doothan серии Pro, Nice Flor-s Smilo, BFT, Dites и др.).

Для этого нужно нажать кнопку, на которую скопировали оригинальный пульт примерно на 7 секунд, как светодиод начнет моргать, отпустите, дождитесь пока пульт перестанет моргать и потом еще 15 секунд, чтобы автоматика вышла из режима программирования. После этого пульт готов к использованию.

Копирование пультов FAAC 433 (пульт должен быть МАСТЕР):

Программирование пультов BFT:



Нажмите на пульте две кнопки
Удерживайте в течении 3 секунд
Светодиод начнет медленно моргать

Поднесите пульты ближе друг к другу, одновременно нажмите 2 верхние кнопки пульта BFT, дождитесь когда лампочка на BFT загорится, на REMOCON RMC-611CH светодиод засветится ровным светом, а затем продолжит моргать один раз быстро, второй раз медленно. Затем нажмите кнопку на пульте BFT, которую собираетесь скопировать, на REMOCON RMC-611CH светодиод быстро заморгает, значит код скопирован, нажмите кнопку на REMOCON RMC-611CH, на которую вы хотите записать оприованный код, после этого светодиод загорит ровным светом и продолжит медленно моргать, можете продолжить копировать, либо дождаться, когда пульт перестанет моргать.

Теперь пульт можно записать как оригинальный в автоматику.

В пульте REMOCON RMC-611CH есть функция интеллектуальной записи в автоматику дистанционно. Для этого нужно нажать кнопку, на которую скопировали оригинальный пульт примерно на 7 секунд, как светодиод начнет моргать,пустите, дождитесь пока пульт перестанет моргать и потом еще 15 секунд, чтобы автоматика вышла из режима программирования. После этого пульт готов к использованию.

1)



Нажмите на пульте две кнопки
Удерживайте в течении 3 секунд
Светодиод начнет медленно моргать

2) Поднесите пульты ближе друг к другу, нажмите кнопку на пульте, которую собираетесь скопировать, на REMOCON RMC-611CH светодиод засветится ровным светом, а затем продолжит медленно моргать, одновременно нажмите 2 кнопки на пульте FAAC и подождите пока передастся секретный код, на REMOCON RMC-611CH светодиод быстро заморгает, значит код скопирован, нажмите кнопку на REMOCON RMC-611CH, на которую вы хотите записать скопированный код, после этого светодиод будет ровно гореть и когда код запишется светодиод погаснет, после этого можно использовать пульт.